

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Rohatec** (km 111,255)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Rohatec - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rohatec - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Rohatec - Veselí nad Moravou: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)**80 km/h** (Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)**700 m** (Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rohatec)**Bez trakčního vedení** (Rohatec - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rohatec - Rohatec kolonie z); **SRD - 79** (Sudoměřice nad Mor. - Ves.n.M.-Zarazice z); **SRD - 67** (Ves.n.M.-Zarazice z - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rohatec - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rohatec - Veselí nad Moravou); **GSM** (Rohatec - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Rohatec	111,255 111,518 0,500	50 50	VZ kol.: 5a,3,3b,1,2,4,6,6b\$0,510 ≡ 111,774 (TTP 316A)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZM k k k k PŘRL k	Rohatec kolonie z Konec nástupiště P8180 Přep. kanál. sk. X79 P8181 P8182 P8183 P8184 P8185	1,375 1,403 1,825 2,030 2,042 2,692 3,460 4,226 4,565 4,694			14/VI
		RL -9,685	4,980 5,078 ≡ 14,763		Změna soustavy staničení	

[illegible]

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Rohatec** (km 111,255)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Rohatec - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rohatec - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Rohatec: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)**80 km/h** (Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)**700 m** (Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rohatec)**Bez trakčního vedení** (Rohatec - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rohatec - Rohatec kolonie z); **SRD - 79** (Sudoměřice nad Mor. - Ves.n.M.-Zarazice z); **SRD - 67** (Ves.n.M.-Zarazice z - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rohatec - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rohatec - Veselí nad Moravou); **GSM** (Rohatec - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Veselí nad Moravou	87,828 0,800	80		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P8132	1,642			
↓	PZS S	P8133	2,017			
↓		Ves.n.M.-Zarazice z	2,030			
↓		Konec nástupiště	2,113			
↓		Přep. kanál. sk. X79	2,125			
↓	PZS Z	P8134	2,398			
↓	PZS S	P8135	2,455			
↓			3,263	70	∩	
↓	PZS S	P8138	3,526			
↓		Vnorovy z	3,374			
↓	PZS S	P8137	3,356			
↓	PZS S	P8136	3,102			
↓			3,432	80		
↓		Konec nástupiště	3,494			
↓	PZS S	P8139	4,982			
↓	PřS		6,750			
↓			7,207	70	∩	
	S		7,457			
	PZS Z	P8141	7,599			
			7,695	60		
	PZS Z	P8142	8,258			
		Strážnice	7,857			
			8,600	80		
3AH						
↑	PZS Z	P8143	8,985			
↓	k	P8144	10,375			
↓			11,284	60	přej	
↓	k	P8145	11,371			
↓	k	P8146	11,557			
↓			11,562	80 L		
↓		Petrov u Stráž. z	11,871			
↓		Konec nástupiště	11,935			
↓	PZS Z	P8147	11,981			
↓	PřS		13,279			
↓		Zapněte čistící zař.	13,497			
	S		13,979			
	PZS S	P8148	14,374			
		Vypněte čistící zař.	14,385			
		Sudoměřice nad Mor.	14,460			
			5,078 ≡			
		-9,685	14,763			
			5,050	50		
2RPB						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P8185	4,694			8/III-X
↕	k	P8184	4,226			
↕	k	P8183	3,460			
↕	k	P8182	2,692			
↕	k	P8181	2,042			
↕	PZM	P8180	1,825			
↕		PřVL	1,750			
↕		Rohatec kolonie z	1,375			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,375			
↕		Konec nástupiště	1,326			
		VL	1,325			
3AH	DOZ	Rohatec	111,255			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Rohatec** (km 111,255)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Rohatec - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rohatec - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Rohatec - Veselí nad Moravou: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)**80 km/h** (Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)**700 m** (Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rohatec)**Bez trakčního
vedení** (Rohatec - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rohatec - Rohatec kolonie z); **SRD - 79** (Sudoměřice nad Mor. - Ves.n.M.-Zarazice z); **SRD - 67** (Ves.n.M.-Zarazice z - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rohatec - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rohatec - Veselí nad Moravou); **GSM** (Rohatec - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Rohatec	111,255		VZ kol.: 5a,3,3b,1,2,4,6,6b\$0,510 ≡ 111,774 (TTP 316A)	
			111,518 0,500	(50) (50)		
↕		Rohatec kolonie z	1,375			14/VI
↕		Konec nástupiště	1,403			
↕	PZM	P8180	1,825			
↕		Přep. kanál. sk. X79	2,030			
↕	k	P8181	2,042			
↕	k	P8182	2,692			
↕	k	P8183	3,460			
↕	k	P8184	4,226			
↕	PŘRL		4,565			
↕	k	P8185	4,694			
		RL	4,980			
		-9,685	5,078 ≡ 14,763		Změna soustavy staničení	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
2RPB		Sudoměřice nad Mor. Zapněte čisticí zař.	14,460 14,385 14,369	(80)			
↑↓	PZS Z k k k PZS Z	Vypněte čisticí zař. P8147	13,497 11,981	(60)	přej	3/V	
↑↓		Petrov u Stráž. z	11,871				
↑↓		Konec nástupiště	11,830 11,786				
↑↓		P8146	11,557				
↑↓			11,552				
↑↓		P8145	11,371				
↑↓		P8144	10,375				
↑↓		PřL	9,405				
↑↓	PZS Z	P8143	8,985				
3AH		L	8,704 8,600 8,420	(70) (60)			
		Strážnice	7,857 7,695	(70)	n		
	↑↓	PZS Z PZS S PZS S PZS S PZS S PZS S PZS Z PZS S PZS S k	7,207 7,087	(80)	n	6/V-V	
	↑↓		P8140	4,982			(70)
	↑↓		P8139	3,432			
↑↓	P8136		3,102				
↑↓	P8137		3,356	(80)			
↑↓	Vnorovy z		3,374				
↑↓	P8138		3,526				
↑↓	Konec nástupiště		3,362				
↑↓			3,263				
↑↓	P8135		2,455				
↑↓	P8134		2,398				
↑↓	Ves.n.M.-Zarazice z		2,030				
↑↓	Konec nástupiště		2,026				
↑↓	P8133		2,017				
↑↓	Přep. kanál. sk. X67		1,950				
↑↓	PřRS		1,890				
↑↓	k	P8132	1,642				
3AH	DOZ	RS Veselý nad Moravou	1,042 87,828		0,760 ≡ 87,071 (TTP 318A)		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati:	Rohatec	(km 111,255)
Konec trati:	Veselí nad Moravou	(km 87,828)
Platí pro úsek:	Rohatec - Veselí nad Moravou	
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Rohatec - Veselí nad Moravou)
Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Rohatec: 8 ‰		
Nejvyšší traťová rychlost:	50 km/h	(Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)
	80 km/h	(Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)
	400 m	(Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)
Zábrzdná vzdálenost:	700 m	(Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)
Provozní směr:	-	
Organizování drážní dopravy dle:	SŽDC D1	
Dispečerská pracoviště:		

Největší povolená délka vlaku	-
-------------------------------	---

Trakční soustava:	25 kV/50 Hz AC	(Rohatec)
	Bez trakčního vedení	(Rohatec - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní:	GSM-R (Rohatec - Rohatec kolonie z); SRD - 79 (Sudoměřice nad Mor. - Ves.n.M.-Zarazice z); SRD - 67 (Ves.n.M.-Zarazice z - Veselí nad Moravou)	
Rádiové spojení náhradní:	Nevybaveno (Rohatec - Veselí nad Moravou)	
Rádiové spojení nouzové:	VOS - S12 (Rohatec - Veselí nad Moravou); GSM (Rohatec - Veselí nad Moravou)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Veselí nad Moravou	87,828 0,800	(80)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P8132	1,642			
↕	PZS S	P8133	2,017			
↕		Ves.n.M.-Zarazice z	2,030			
↕		Konec nástupiště	2,113			
↕		Přep. kanál. sk. X79	2,125			
↕	PZS Z	P8134	2,398			
↕	PZS S	P8135	2,455			
↕			3,263	(70)	n	
↕	PZS S	P8138	3,526			
↕		Vnorovy z	3,374			
↕	PZS S	P8137	3,356			
↕	PZS S	P8136	3,102			
↕			3,432	(80)		
↕		Konec nástupiště	3,494			
↕	PZS S	P8139	4,982			
↕	PřS		6,750			
↕			7,207	(70)	n	
	S		7,457			
	PZS Z	P8141	7,599	(60)		
			7,695			
3AH	PZS Z	P8142	8,258			
		Strážnice	7,857			
			8,600	(80)		
↕	PZS Z	P8143	8,985			
↕	k	P8144	10,375		přej	
↕			11,284	(60)		
↕	k	P8145	11,371			
↕	k	P8146	11,557			
↕			11,562	(80 L)		
↕		Petrov u Stráž. z	11,871			
↕		Konec nástupiště	11,935			
↕	PZS Z	P8147	11,981			
↕	PřS		13,279			
↕		Zapněte čistící zař.	13,497			
	S		13,979			
	PZS S	P8148	14,374			
		Vypněte čistící zař.	14,385			
2RPB		Sudoměřice nad Mor.	14,460			
		-9,685	5,078 ≡			
			14,763			
			5,050	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P8185	4,694			8/III-IX
↕	k	P8184	4,226			
↕	k	P8183	3,460			
↕	k	P8182	2,692			
↕	k	P8181	2,042			
↕	PZM	P8180	1,825			
↕		PřVL	1,750			
↕		Rohatec kolonie z	1,375			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,375			
↕		Konec nástupiště	1,326			
3AH	DOZ	VL	1,325			
		Rohatec	111,255			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Rohatec** (km 111,255)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Rohatec - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rohatec - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Rohatec - Veselí nad Moravou: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)**80 km/h** (Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)**700 m** (Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rohatec)**Bez trakčního
vedení** (Rohatec - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rohatec - Rohatec kolonie z); **SRD - 79** (Sudoměřice nad Mor. - Ves.n.M.-Zarazice z); **SRD - 67** (Ves.n.M.-Zarazice z - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rohatec - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rohatec - Veselí nad Moravou); **GSM** (Rohatec - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Rohatec	111,255		VZ kol.: 5a,3,3b,1,2,4,6,6b\$0,510 ≡ 111,774 (TTP 316A)	
↕		Rohatec kolonie z	1,375			14/M
↕		Konec nástupiště	1,403			
↕	PZM	P8180	1,825			
↕		Přep. kanál. sk. X79	2,030			
↕	k	P8181	2,042			
↕	k	P8182	2,692			
↕	k	P8183	3,460			
↕	k	P8184	4,226			
↕		PŘRL	4,565			
↕	k	P8185	4,694			
		RL	4,980			
		-9,685	5,078 ≡ 14,763		Změna soustavy staničení	
2RPB		Sudoměřice nad Mor. Zapněte čistící zař.	14,460 14,385			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	Vypněte čistící zař.	13,497			3/V
↕		P8147	11,981			
↕		Petrov u Stráž. z	11,871			
↕		Konec nástupiště	11,786			
↕		k P8146	11,557			
↕		k P8145	11,371			
↕		k P8144	10,375			
↕		PřL	9,405			
↕		PZS Z P8143	8,985			
↕		L	8,704			
3AH		Strážnice	7,857			
↕	PZS Z	P8140	7,087			6/IV-V
↕	PZS S	P8139	4,982			
↕	PZS S	P8136	3,102			
↕	PZS S	P8137	3,356			
↕		Vnorovy z	3,374			
↕	PZS S	P8138	3,526			
↕		Konec nástupiště	3,362			
↕	PZS S	P8135	2,455			
↕	PZS Z	P8134	2,398			
↕		Ves.n.M.-Zarazice z	2,030			
↕		Konec nástupiště	2,026			
↕	PZS S	P8133	2,017			
↕		Přep. kanál. sk. X67	1,950			
↕	PřRS		1,890			
↕	k	P8132	1,642			
3AH	DOZ	RS	1,042		0,760 ≡ 87,071 (TTP 318A)	
		Veselí nad Moravou	87,828			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Rohatec** (km 111,255)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Rohatec - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rohatec - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Rohatec: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)**80 km/h** (Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)**700 m** (Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rohatec)**Bez trakčního vedení** (Rohatec - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rohatec - Rohatec kolonie z); **SRD - 79** (Sudoměřice nad Mor. - Ves.n.M.-Zarazice z); **SRD - 67** (Ves.n.M.-Zarazice z - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rohatec - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rohatec - Veselí nad Moravou); **GSM** (Rohatec - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Veselí nad Moravou	87,828			
↕	k	P8132	1,642			6/V
↕	PZS S	P8133	2,017			
↕		Ves.n.M.-Zarazice z	2,030			
↕		Konec nástupiště	2,113			
↕		Přep. kanál. sk. X79	2,125			
↕	PZS Z	P8134	2,398			
↕	PZS S	P8135	2,455			
↕	PZS S	P8138	3,526			
↕		Vnorovy z	3,374			
↕	PZS S	P8137	3,356			
↕	PZS S	P8136	3,102			
↕		Konec nástupiště	3,494			
↕	PZS S	P8139	4,982			
↕	PřS		6,750			
	S		7,457			
	PZS Z	P8141	7,599			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	P8142	8,258			6/I-II
		Strážnice	7,857			
	↕	P8143	8,985			
	↕	k P8144	10,375			
	↕	k P8145	11,371			
	↕	k P8146	11,557			
	↕	Petrov u Stráž. z	11,871			
	↕	Konec nástupiště	11,935			
	PZS Z	P8147	11,981			
	↕	PřS	13,279			
	↕	Zapněte čistící zař.	13,497			
	↕					
2RPB	S		13,979			8/III-IX
	PZS S	P8148	14,374			
		Vypněte čistící zař.	14,385			
		Sudoměřice nad Mor.	14,460			
			5,078 ≡			
		-9,685	14,763			
	↕					
	k	P8185	4,694			
	↕	k P8184	4,226			
	↕	k P8183	3,460			
	↕	k P8182	2,692			
	↕	k P8181	2,042			
3AH	PZM	P8180	1,825			
	↕	PřVL	1,750			
	↕	Rohatec kolonie z	1,375			
	↕	Začátek GSM-R (CZ)	1,375			
	↕	Konec nástupiště	1,326			
	↕					
	↕					
	↕					
	↕					
	↕					
	↕					
	↕					
3AH	VL		1,325			
	DOZ	Rohatec	111,255			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Rohatec** (km 111,255)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Rohatec - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rohatec - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Rohatec - Veselí nad Moravou: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)**80 km/h** (Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)**700 m** (Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rohatec)**Bez trakčního
vedení** (Rohatec - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rohatec - Rohatec kolonie z); **SRD - 79** (Sudoměřice nad Mor. - Ves.n.M.-Zarazice z); **SRD - 67** (Ves.n.M.-Zarazice z - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rohatec - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rohatec - Veselí nad Moravou); **GSM** (Rohatec - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Rohatec	111,255 111,518 0,500	 () ()	VZ kol.: 5a,3,3b,1,2,4,6,6b\$0,510 ≡ 111,774 (TTP 316A)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZM k k k k PŘRL k	Rohatec kolonie z Konec nástupiště P8180 Přep. kanál. sk. X79 P8181 P8182 P8183 P8184 P8185	1,375 1,403 1,825 2,030 2,042 2,692 3,460 4,226 4,565 4,694			14/VI
		RL -9,685	4,980 5,078 ≡ 14,763		Změna soustavy staničení	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		Sudoměřice nad Mor. Zapněte čisticí zař.	14,460 14,385 14,369	 ()		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z k k k PřL PZS Z	Vypněte čisticí zař. P8147 Petrov u Stráž. z Konec nástupiště P8146 P8145 P8144 P8143	13,497 11,981 11,871 11,830 11,786 11,557 11,552 11,371 10,375 9,405 8,985	 () () <		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Rohatec** (km 111,255)Konec trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Platí pro úsek: **Rohatec - Veselí nad Moravou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Rohatec - Veselí nad Moravou)Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Rohatec: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)**80 km/h** (Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)**700 m** (Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Rohatec)**Bez trakčního vedení** (Rohatec - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Rohatec - Rohatec kolonie z); **SRD - 79** (Sudoměřice nad Mor. - Ves.n.M.-Zarazice z); **SRD - 67** (Ves.n.M.-Zarazice z - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Rohatec - Veselí nad Moravou)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Rohatec - Veselí nad Moravou); **GSM** (Rohatec - Veselí nad Moravou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Veselí nad Moravou	87,828 0,800	()		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P8132	1,642			
↓	PZS S	P8133	2,017			
↓		Ves.n.M.-Zarazice z	2,030			
↓		Konec nástupiště	2,113			
↓		Přep. kanál. sk. X79	2,125			
↓	PZS Z	P8134	2,398			
↓	PZS S	P8135	2,455			
↓			3,263	()	n	
↓	PZS S	P8138	3,526			
↓		Vnorovy z	3,374			
↓	PZS S	P8137	3,356			
↓	PZS S	P8136	3,102			
↓			3,432	()		
↓		Konec nástupiště	3,494			
↓	PZS S	P8139	4,982			
↓	PřS		6,750			
↓			7,207	()	n	
	S		7,457			
	PZS Z	P8141	7,599			
			7,695	()		
3AH	PZS Z	P8142	8,258			
		Strážnice	7,857			
			8,600	()		
↑	PZS Z	P8143	8,985			
↓	k	P8144	10,375			
↓			11,284	()	přej	
↓	k	P8145	11,371			
↓	k	P8146	11,557			
↓			11,562	()		
↓		Petrov u Stráž. z	11,871			
↓		Konec nástupiště	11,935			
↓	PZS Z	P8147	11,981			
↓	PřS		13,279			
↓		Zapněte čistící zař.	13,497			
	S		13,979			
	PZS S	P8148	14,374			
		Vypněte čistící zař.	14,385			
2RPB		Sudoměřice nad Mor.	14,460			
			5,078 ≡			
		-9,685	14,763			
			5,050	()		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P8185	4,694			8/III-X
↕	k	P8184	4,226			
↕	k	P8183	3,460			
↕	k	P8182	2,692			
↕	k	P8181	2,042			
↕	PZM	P8180	1,825			
↕		PřVL	1,750			
↕		Rohatec kolonie z	1,375			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,375			
↕		Konec nástupiště	1,326			
3AH	DOZ	VL	1,325			
		Rohatec	111,255			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU						
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R						
Začátek trati:		Rohatec		(km 111,255)		
Konec trati:		Veselí nad Moravou		(km 87,828)		
Platí pro úsek:		Rohatec - Veselí nad Moravou				
Platí pro jízdu:		od začátku ke konci trati				
Platí pro koleje:		1. . traťovou		(Rohatec - Veselí nad Moravou)		
Rozhodný spád ve směru Rohatec - Veselí nad Moravou: 14 ‰						
Nejvyšší traťová rychlost:		50 km/h		(Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)		
		80 km/h		(Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)		
Zábrzdná vzdálenost:		400 m		(Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)		
		700 m		(Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)		
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle:		SŽDC D1				
Dispečerská pracoviště:						
Největší povolená délka vlaku				-		
Trakční soustava:		25 kV/50 Hz AC		(Rohatec)		
		Bez trakčního vedení		(Rohatec - Veselí nad Moravou)		
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní:		GSM-R (Rohatec - Rohatec kolonie z); SRD - 79 (Sudoměřice nad Mor. - Ves.n.M.-Zarazice z); SRD - 67 (Ves.n.M.-Zarazice z - Veselí nad Moravou)				
Rádiové spojení náhradní:		Nevybaveno (Rohatec - Veselí nad Moravou)				
Rádiové spojení nouzové:		VOS - S12 (Rohatec - Veselí nad Moravou); GSM (Rohatec - Veselí nad Moravou)				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Rohatec	111,255		VZ kol.: 5a,3,3b,1,2,4,6,6b\$0,510 ≡ 111,774 (TTP 316A)	
			111,518 0,500	(50) (50)		
↕		Rohatec kolonie z	1,375			14/VI
↕		Konec nástupiště	1,403			
↕	PZM	P8180	1,825			
↕		Přep. kanál. sk. X79	2,030			
↕	k	P8181	2,042			
↕	k	P8182	2,692			
↕	k	P8183	3,460			
↕	k	P8184	4,226			
↕		PŘRL	4,565			
↕	k	P8185	4,694			
		RL	4,980			
		-9,685	5,078 ≡ 14,763		Změna soustavy staničení	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		Sudoměřice nad Mor. Zapněte čistící zař.	14,460 14,385 14,369	(80)		
↑ ↓ ↑ ↓<						

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati:	Rohatec	(km 111,255)
Konec trati:	Veselí nad Moravou	(km 87,828)
Platí pro úsek:	Rohatec - Veselí nad Moravou	
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Rohatec - Veselí nad Moravou)
Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Rohatec: 8 ‰		
Nejvyšší traťová rychlost:	50 km/h	(Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)
	80 km/h	(Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)
	400 m	(Rohatec - Sudoměřice nad Mor.)
Zábrzdná vzdálenost:	700 m	(Sudoměřice nad Mor. - Veselí nad Moravou)
Provozní směr:	-	
Organizování drážní dopravy dle:	SŽDC D1	
Dispečerská pracoviště:		

Největší povolená délka vlaku	-
-------------------------------	---

Trakční soustava:	25 kV/50 Hz AC	(Rohatec)
	Bez trakčního vedení	(Rohatec - Veselí nad Moravou)

Zákaz rekuperace:		
Rádiové spojení základní:	GSM-R (Rohatec - Rohatec kolonie z); SRD - 79 (Sudoměřice nad Mor. - Ves.n.M.-Zarazice z); SRD - 67 (Ves.n.M.-Zarazice z - Veselí nad Moravou)	
Rádiové spojení náhradní:	Nevybaveno (Rohatec - Veselí nad Moravou)	
Rádiové spojení nouzové:	VOS - S12 (Rohatec - Veselí nad Moravou); GSM (Rohatec - Veselí nad Moravou)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Veselí nad Moravou	87,828 0,800	(80)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P8132	1,642			
↕	PZS S	P8133	2,017			
↕		Ves.n.M.-Zarazice z	2,030			
↕		Konec nástupiště	2,113			
↕		Přep. kanál. sk. X79	2,125			
↕	PZS Z	P8134	2,398			
↕	PZS S	P8135	2,455			
↕			3,263	(70)	n	
↕	PZS S	P8138	3,526			
↕		Vnorovy z	3,374			
↕	PZS S	P8137	3,356			
↕	PZS S	P8136	3,102			
↕			3,432	(80)		
↕		Konec nástupiště	3,494			
↕	PZS S	P8139	4,982			
↕	PřS		6,750			
↕			7,207	(70)	n	
		S	7,457			
3AH	PZS Z	P8141	7,599	(60)		
	PZS Z	P8142	7,695			
		Strážnice	8,258			
			7,857			
			8,600	(80)		
↕	PZS Z	P8143	8,985			
↕	k	P8144	10,375	(60)	přej	
↕			11,284			
↕	k	P8145	11,371			
↕	k	P8146	11,557			
↕			11,562	(80 L)		
↕		Petrov u Stráž. z	11,871			
↕		Konec nástupiště	11,935			
↕	PZS Z	P8147	11,981			
↕	PřS		13,279			
↕		Zapněte čistící zař.	13,497			
	S		13,979			
2RPB	PZS S	P8148	14,374			
		Vypněte čistící zař.	14,385			
		Sudoměřice nad Mor.	14,460			
		-9,685	5,078 ≡			
			14,763			
			5,050	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P8185	4,694			8/III-IX
↕	k	P8184	4,226			
↕	k	P8183	3,460			
↕	k	P8182	2,692			
↕	k	P8181	2,042			
↕	PZM	P8180	1,825			
↕		PřVL	1,750			
↕		Rohatec kolonie z	1,375			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,375			
↕		Konec nástupiště	1,326			
3AH	DOZ	VL	1,325			
		Rohatec	111,255			